

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|--------------------|---|---------|-------|
| | Kosztorys | Modernizacja Sieci Telefonicznej | | |
| 1 | Rozdział | ZADANIE A - wykonanie okablowania | | |
| 1.1 | Element | roboty budowlane i przygotowawcze | | |
| 1.1.1 | KNRW 401/1216/1 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 100 |
| 1.1.2 | KNR 713/104/1 | Ręczne przenoszenie w poziomie oraz wnoszenie lub znoszenie po schodach lub pochylniach elementów maszyn i urządzeń, masa ładunku od 0,05-t, za pierwsze 10-m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 | t | 1 |
| 1.1.3 | KNR 403/1003/21 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 2,5 cegły, rura Fi do 25-mm | szt | 5 |
| 1.1.4 | KNR 403/1003/23 | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 2,5 cegły, rura Fi do 60-mm | szt | 10 |
| 1.1.5 | KNRW 508/117/3 | Montaż przepustów rurowych w ścianie, Fi-47mm | szt | 10 |
| 1.1.6 | KNRW 508/302/2 | Montaż na gotowym podłożu puszek, puszka bakelitowa do montażu gniazda systemu MOSAIC | szt | 27 |
| 1.1.7 | KNRW 508/115/2 | Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, 35x18 | m | 60 |
| 1.1.8 | KNRW 508/115/2 | Montaż kanałów instalacyjnych typu BAKS 100mm + uchwyty | m | 40 |
| 1.1.9 | KNRW 508/314/5 | Montaż osprzętu elektroinstalacyjnego do listew instalacyjnych, montaż ramki 2-modułowej | szt | 27 |
| 1.1.10 | AT 13/109/8 | Pokrywa do koryta - demontaż | m | 1 160 |
| 1.1.11 | AT 13/109/8 | Pokrywa do koryta - montaż | m | 1 160 |
| 1.2 | Element | okablowanie strukturalne | | |
| 1.2.1 | KNRW 508/212/1 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach - kabel UTP kat.5+ | m | 8 200 |
| 1.2.2 | AT 28/109/2 | Montaż gniazd abonenckich | szt | 27 |
| 1.2.3 | AT 28/113/2 | Panele krosowe 19" 24xRJ45 kat.5+ | szt | 6 |
| 1.2.4 | AT 28/108/1 | Montaż na skrętce 4-parowej modułu RJ45 | szt | 126 |
| 1.2.5 | AT 28/112/4 | Przygotowanie i założenie etykiety opisowej | szt | 252 |
| 1.2.6 | AT 28/120/1 | Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego, pierwsza linia | pomiar | 1 |
| 1.2.7 | AT 28/120/2 | Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego, każda następna linia | pomiar | 125 |
| 1.3 | Element | montaż PPD1 | | |
| 1.3.1 | AT 13/110/7 | Ręczne przenoszenie szaf dystrybucyjnych, masa elementu transportowego do 100-kg, na odległość w poziomie do 10-m | element | 1 |
| 1.3.2 | AT 13/110/9 | Ręczne przenoszenie szaf dystrybucyjnych, masa elementu transportowego do 100-kg, na wysokość 1 kondygnacji | element | 1 |
| 1.3.3 | AT 28/110/13 | Montaż wyposażenia szafy, panel 24port | szt | 6 |
| 1.3.4 | AT 28/110/14 | Montaż wyposażenia szafy, organizator kabla | szt | 6 |
| 1.3.5 | AT 28/110/9 | Montaż wyposażenia szafy, listwa zasilająca | kpl | 1 |
| 1.3.6 | AT 28/110/1 | Szafy dystrybucyjne 19", montaż szafy stojącej | kpl | 1 |
| 1.3.7 | AT 28/110/5 | Szafy dystrybucyjne 19", dodatki do kol. 01 dla szafy stojącej wielkości od 25U do 45U | kpl | 1 |
| 1.3.8 | AT 28/110/12 | Montaż wyposażenia szafy, cokół | kpl | 1 |
| 1.3.9 | AT 28/110/11 | Montaż wyposażenia szafy, komplet zaślepiający | kpl | 1 |
| 1.3.10 | AT 28/110/16 | Montaż wyposażenia szafy, czujnik temperatury | szt | 1 |
| 1.3.11 | AT 28/110/8 | Montaż wyposażenia szafy, panel wentylacyjny | kpl | 1 |
| 1.3.12 | AT 28/110/16 | Montaż wyposażenia szafy, szyna uzimienia wraz z kpl. 12 śrub | szt | 1 |
| 1.3.13 | AT 28/110/11 | Montaż wyposażenia szafy, zesław montażowy (śruba, podkładka, koszyk z nakrętką) do osprzętu 19" kpl. 4szt | kpl | 12 |
| 1.3.14 | AT 13/110/7 | Ręczne przenoszenie szaf dystrybucyjnych, masa elementu transportowego do 100-kg, na odległość w poziomie do 10-m | element | 1 |
| 1.3.15 | AT 13/110/9 | Ręczne przenoszenie szaf dystrybucyjnych, masa elementu transportowego do 100-kg, na wysokość 1 kondygnacji | element | 1 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|-------------------------|---|-----|-------|
| 2 | Rozdział | ZADANIE B - Przeniesienie Centrali Telefonicznej do nowej lokalizacji | | |
| 2.1 | Element | Element | | |
| 2.1.1 | Kalkulacja indywidualna | Przeniesienie centrali telefonicznej, demontaż z pomieszczenia portierni | kpl | 1 |
| 2.1.2 | Kalkulacja indywidualna | przeniesienie centrali telefonicznej, montaż w PPD1 wraz z rozszyciem + materiał (box KRONE 150par) | kpl | 1 |
| 2.1.3 | Kalkulacja indywidualna | przeniesienie centrali telefonicznej - wyk. odwzorowania głowicy telefonicznej z pom. portierni do PPD1 | kpl | 1 |
| 2.1.4 | KNRW 508/212/2 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 12,5·mm2 | m | 25 |
| 2.1.5 | KNRW 508/212/2 | Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do 12,5·mm2 | m | 80 |